

CODEfon központ bekötése digitális telefonokkal

12 v tápellátás:

A központ és a transzformátor közötti távolság max. 15 méter. min. $2 \times 1 \text{ mm}^2$ vezetékkel

Vezetékgigény:

FIGYELEM! Riasztó kábel NEM alkalmas a kaputelefon rendszerhez!!!

- 0 - 50 méter : min. $2 \times 0,6 \text{ mm}^2$
- 50 - 100 méter : min. $2 \times 1 \text{ mm}^2$
- 100 - 200 méter : min. $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- 200 méter felett : min. $2 \times 2 \text{ mm}^2$

Központ üzenetei:

- **EEE** - vonali zárlat (a hálózatban)
- **off** - nem látja a lakáskészüléket
- **err** - hibás számbevitel

Minden további központhoz az információs vezetékét és a (+.-)vonalat kell átvezetni.
FONTOS Minden központot saját táppal kell szerelni.

